SMART HOME SYSTEMS
alpsmart
Akıllı Hayat, Akıllı Yaşam

AS660 4G Solar PTZ 4MP Kamera KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

Gece Görüşü · Hareket Algılama · PTZ Kontrol · Yatay Aç (355°) · Aydınlatma Işığı (Beyaz) · 1080p Full HD (1080P FULLHD)

SD TF Kart Desteği · APP Üzerinden Kontrol · Bulut Depolama · 4MP Görüntü · Güneş Enerjisi ile Çalışma · Batarya ile Çalışma

1. Kutu İçeriği

Parça Listesi:
1 ad AS660 4G Solar PTZ 4MP Kamera, 1 ad Kullanım Kılavuzu, 1 ad Güneş Paneli ve Aparatı, 1 ad Vidalama Aksesuar Paketi

4G Solar PTZ 4MP Kamera



Güneş Paneli ve Aparatı

Kullanım Kılavuzu

Vidalama Aksesuarları

Chip	: FH8852
Sensör	: 1/3"Full HD CMOS
Çözünürlük	: 4MP
Objektif	: 4mm
Kızılötesi Işık	: 850 nm kızılötesi ışık, 20 metre etkili mesafe
Beyaz Işık	: 2W, 8 metre etkili mesafe
Aydınlık Renk Modu	: Renk modu 1 Lüks, gece görüş modu 0 Lüks
Sinyal gürültü oranı	: ≥52dB
Video İşleme	: Otomatik kazanç, otomatik beyaz dengesi, otomatik arka ışık telafisi, 3D dijital gürültü azaltma
Ses Girişi	: Dahili -38dB gürültü azaltma mikrofonu
Ses Çıkışı	: Dahili 8 ohm 2W yüksek kaliteli hoparlör
4G	: LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA
PIR Algılama Aralığı	: 0–10 metre
PIR Algılama Açısı	: 120°
Depolama Yolu	: Mikro SD, Bulut depolama
Uyanma Yolu	: PIR uyandırma, Cep telefonundan uzaktan uyandırma
Eşleştirme Modu	: QR kodu ile
Açı	: Yatay 355°, Dikey 120°
Hafıza Kartı	: Maksimum 128GB
Güneş Paneli	: 8W
Pil Kapasitesi	: 7800mAh lityum pil
Güç kaynağı	: Güneş paneli + dahili lityum pil güç kaynağı
Uygulama	: AlpSmart Android ve Apple IOS

Açıklamalar:

Kamera montajı esanasında kesinlikle su geçirmeyecek şekilde yapınız. Aksi durumda garanti kapsamı dışında kalacaktır.
Aparatlar ve kamera montajı için kutu içerisinden çıkan vidalama ölçülerini gösteren kılavuz kağıtlarını kullanınız.
Sıfırlama Reset Butonu: Kameranın altındaki silikonun içerisindeki butona 5 saniye kadar basılı tutun, "reset camera succesfully" uyarısı geldikten sonra sıfırlama işlemi başarı ile yapılmıştır.
8-128GB arasında yüksek hızlı Class10 MicroSD kart kullanılması tavsiye edilir.
Yazılım güncellemesi sonrasında hafızadaki bazı geçmiş görüntüleri göstermeyebilir. Yazılım güncellemeden önce tüm verilerinizi saklayınız.

2. Uygulama Kurulumu

"**AlpSmart**" uygulamasını telefonunuza indirmek için Kare Kodu taratın ya da App Store veya Play Store'dan "AlpSmart" uygulamasını aratıp telefonunuza indirin.

AlpSmart

Hemen indirin Google play

Hemen indirin App Store







Uygulama telefonunuza yüklendiğinde, öncelikle E-mail adresinizi girip size gelen aktivasyon kodu ile E-mail adresinizi sisteme kaydedip parola belirlemelisiniz. Bu belirlediğiniz parolayı daha sonra Google Home ya da Alexa gibi hizmetlerde kullanacağınız için unutmayınız.

Daha önce sisteme kayıtlı iseniz E-mail adresinizi ve şifrenizi girip akıllı cihaz kurulum işlemlerine başlayabilirsiniz.



3. QR. Kod ile 4G Ağı Kurulumu

Adımlar:
Kameranın besleme gücünü bağlayın ve sistemin açılması için 1-2 dakika kadar bekleyin.
Telefonunuzun şifresini bildiğiniz bir WiFi Ağına yada 4G gsm ağına bağlı olduğundan emin olun ve 4G kameranın üzerindeki Qr Kodu uygulamanın sağ üst köşesindeki Cihaz ekle menüsünün yine sağ üst köşesindeki taratma menüsünden taratın kamera otomatik kurulacaktır YADA AlpSmart Uygulamasını açın ve kamerayı eklemek için sağ üst köşedeki "+" kutucuğuna yada Cihaz Ekle kutucuğuna dokunun.
4G Kamera ikonuna dokunun ve cihaz eklemek için adımları takip edin.



Kameranın üzerinde uyarı ışığı var ise hızlıca yanıp sönecektir. Uyarı ışığı yoksa Kısa bip sesi duyulacaktır.
Bir sonraki adım seçeneğine dokunun.
Daha sonra telefonda çıkan QR Kare Kodu taramak için telefon ile kameranın 15-20cm uzaklıkta olacak şekilde yaklaştırın.

Ekranda QR Kare kod belirecektir ,Telefonunuzu QR Kare kodun kamera tarafından görülebileceği 15-20cm uzaklıkta olduğundan emin olun ve uzun BİP sesinin gelmesini bekleyiniz.
Bip sesini duyduktan sonra kutucuğa dokunun ve bağlanma işlemini başlatınız.
Bağlanma işlemi bittikten sonra Cihaz Başarıyla Eklendi uyarı belirecektir.



Kameranın ismini (Bahçe Ön) gibi değiştirebilirsiniz.
Cihaz listesinde kameranın ismini göreceksiniz.
Cihaz listesindeki Kameranın üstüne dokunup kameranın görüntüsüne ulaşabilirsiniz.
Görüntünün üstüne ya da alt menüdeki yön tuşları ile kamerayı 360 derece döndürebilir, uzaktan bağlantı ile güvenlik amaçlı görüntüleri seyredebilirsiniz.
Not: Kurulum sonrası menü özelliklerinde problem yaşıyorsanız bulunduğunuz bölgede 4G Gsm sinyallerinde sorun olabilir.





4. Uygulama Üzerinden Görüntü

Telefonu dik tuttuğunuzda ve yatay tuttuğunuzda ekran boyutları değişecektir.
Görüntünün daha hassas olmasını istiyorsanız SD yazan kutucuğa dokunup görüntüyü HD ye çevirebilirsiniz.
Mikrofon ikonuna dokunup karşılıklı konuşma yapabilirsiniz.
Ses ikonuna basarak kamera ortamındaki sesleri duyabilir veya kapatabilirsiniz.
Kısa yol tuşları ile ayarlarınızı değiştirebilir. Çift yönlü ses görüşmesi yapabilirsiniz.
Yine alt kısımda açılan ayarlar bölümünden Beyaz ışık açabilir,, Bu ışığı otomasyona bağlayıp kapı aydınlatması olarak kullanabilirsiniz.



Kameraya SD Kart takılı ise ve SD Kart ayarlarından Sürekli Kayıt seçeneği seçili ise kamera SD karta sürekli kayıt yapacaktır.
Daha sonra tarih kutucuğuna dokunup yapılmış kaydı tarih ve gün girerek seyredebilirsiniz.
Dilediğiniz saatteki etkinliğe ulaşabilir ve SD Karta yüklü bu görüntüleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.





5. Ayarlar

Sağ üst köşedeki ayarlar ikonuna dokunarak kamera ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz. Hareket algılama ayarlarını değiştirebilirsiniz , kamera hareket algıladığında size uygulama üzerinden mesaj gönderecektir.
Ayrıca kameranın hareket izleme özelliğini aktif edebilir. Bulunduğu ortamda heraket var ise kamera hareketi açısının el verdiğince izleyip SD karta kayıt yapacaktır. Paylaşılan Cihaz bölümünden diğer ev sakinleri ile kameranızı paylaşabilirsiniz.





6. Sorun Giderme

Bağlantı kurulamaması sorunları:
Kameranızın 4G GSm sinyalini zayıf alması.
Akıllı kamerayı reset yapmadan kurulum yapmaya çalışmak.
Kuruluma telefonda beliren Qr-Kodunun okunacağı uzaklıkta başlanmalı.
Cihazın sokete ya da güneş paneline tam oturmaması.
Telefonunuzun bir ağa bağlı olmaması.
Akıllı Kamera cihazı sadece 4G Gsm Ağı ile çalışır

7. Dikkat Edilecek Konular

Cihazınızı temizlemeden önce fişten çekiniz ve kuru bez ile temizleyiniz.
Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılabileceği için cihazın üretici tarafından tavsiye edilmeyen parçalar ile kullanmayınız.
Cihazınızı taşırken çarpma ve düşmelerden koruyunuz aksi halde cihaz zarar görebilir ve garanti kapsamı dışında kalır.
Cihazınızın kapağını açtığınızda garanti kapsamı dışında olacaktır.
Cihaz ile İlgili bütün hizmetler için satıcınıza ya da teknik servise başvurunuz.

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN
Ünvanı: Alpsat Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti
Adresi: Perpa Tic. Mer. B.Blok K:11 No: 1699 Okmeydanı - Şişli/İstanbul
Şişli Vergi Dairesi - 1670529967
Tel: +90 212-222 85 50
Faks: +90 212-222 85 52

MALIN
Cinsi: 4G Solar PTZ 4MP Kamera
Markası: AlpSmart
Modeli: AS660
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefon ve Faksı:
Fatura Tarihi ve Numarası:

Tarih Kaşe İmza

Ver:240621v1_alpsmart

CE RoHS COMPLIANT